

使用手册

M69机械键盘

三模:USB/蓝牙/无线(RF 2.4GHz)

感谢您使用本产品。

在使用产品前,请仔细阅读一下产品使用说明。

包装内含



键盘



USB电缆线



无线接收器
(无线接收用)



Type-A转接头
(C头转A头)



Type-C转接头
(A头转C头)



键帽起拔器

连接模式



视频教程

本键盘有5个连接模式:



RF 无线

USB有线

蓝牙(3个频道)

小贴士：

*键盘出厂预设连接是 USB 模式，把 USB 电缆线插到电脑的 USB - C 插座就可以工作。

*如果电脑只有 USB - A 头，请把电缆线的一端 C 头插上配送的 Type - A 转接头。

*如果键盘没有反应，可以短按 Fn，再按5号键1秒重启 USB 模式。

电池安装与旋钮功能



视频教程



键盘两侧有两个圆柱体。

左侧圆柱体为键盘的电池盖，右侧为亮度调节旋钮。


当按任何键时，Capslock 键的底部指示灯会闪烁，代表键盘处于低电量状态，请及时更换电池。

电池的拆卸与安装

拆卸：用手逆时针扭动松开电池盖，即可取出电池。


安装：扭开电池盖后，将两节电池装入电池盖，电池突出的一头(正极)都需要朝外，再将电池盖装回电池仓，顺时针扭动锁紧即可。

屏幕亮度与音量旋钮：



顺时针旋转：把音量调高

[Fn] + 顺时针旋转：增加亮度*



逆时针旋转：把音量调低

[Fn] + 逆时针旋转：降低亮度*

*暂支持笔记本与一体机亮度调节

Windows/苹果模式切换



视频教程

长按3秒   Esc键底部指示灯常亮，
进入苹果模式

长按3秒   Esc键底部指示灯闪烁2次后熄灭，
进入Windows模式



底部指示灯闪烁



Option command

苹果模式



Win键 Alt键

Windows模式

小贴士:

键盘有5个连接，每个连接的出厂预设值都是苹果模式。

键盘的每个连接里都可以让用户随意切换键盘的操作系统模式。

切换模式后，键盘都能自动保存该连接的操作系统模式。

下次用户重回每个连接，键盘都能自动切换成该连接的存储操作系统模式。

USB有线连接



视频教程




使用USB电缆线将主机与键盘进行连接，即可连接成功。
如果主机只有USB-A头，请把电缆线的一端C头插上Type-A转接头。

RF无线连接



视频教程



Type-A接收器

图1



Type-A接收器插入Type-C转接头

图2



指示灯闪烁



Fn+1



1. 将无线接收器插入设备, 短按Fn, 再按Z键1秒, 此时Z键底部指示灯闪烁1次, 连接成功。
2. 若键盘没有反应, 先长按Fn, 再按Z键3秒, 重新配对, Z键底部指示灯连续闪烁, 闪烁停止, 配对成功。

小贴士:

*若电脑是Type-C接口, 需按图2 插上Type-C转接头。

*如果需要切换到USB有线连接请先按Fn, 再按B键。

蓝牙连接



视频教程

首次连接(配对):

先关闭电脑端的蓝牙连接界面

长按3秒  +  或  或 

看到相应蓝牙频道底部相应指示灯闪烁3次后, 才打开电脑的蓝牙连接界面。在寻找蓝牙设备框里, 看到设备“**Double Shell M69#1/#2/#3**”, 点击连接就可以连接成功。

非首次连接(回连):

短按  +  或  或  中已配对的蓝牙键1秒，
看到相应蓝牙频道底部相应指示灯闪烁1次，即可连接成功。



蓝牙1



蓝牙1



蓝牙1

小贴士:

*若出现不能正常连接的情况,或想删除键盘连接过的蓝牙设备

长按  + 想删除的蓝牙频道键3秒,指示灯闪烁,删除存储在
在键盘上的蓝牙设备。

*多个蓝牙频道支持连接不同的设备,如手机、iPad等。

*短按 Fn,再按当前设备对应蓝牙频道1秒,即可随意切换。

功能键与热键



视频教程

常用热键:



减弱屏幕亮度



增加屏幕亮度



显示已打开视窗



聚焦搜索窗口



语音输入



勿扰模式

*聚焦搜索、语音输入、勿扰模式在苹果系统里,需要经过设定才能使用。

媒体播放热键：



上一首 播放/暂停 下一首 静音 减弱音量 增强音量

应用程序热键：



页面 页面 插入键 删除键
下移一页 上移一页


*语音助手在苹果系统里，需要经过设定才能使用



Esc键



菜单键



按键参考图

小贴士：


- *左上角“!”—“^”为符号键，通过按 Shift+ 符号键使用。
- *使用“~”请先长按Fn，再按Shift+Esc；使用“.”请先长按Fn，再按Esc。
- *左下角 1-0 为数字键，直接按键使用。
- *右上角 F1-F12为功能键，通过先长按 Fn，再按功能键使用。
- *右下角 一+为热键，通过先长按Fn，再按菜单键 +热键使用。
- *应用程序热键功能通过先长按Fn，再按应用程序热键使用。
- *先长按Fn键，再按Tab键，打开苹果菜单(仅苹果系统适用)。
- *在RF或 BT 无线模式时单按着 Fn 键，各指示灯会按前键盘状态亮起，方便用户检查当前键盘所有的状态设定
- *上方热键只适合苹果系统和 Windows10、Windows11 操作系统。

语音输入法




视频教程

STEP1:



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP2



点击“**听写**”，再点击听写中的“**打开**”，选择语言，快捷键选择“**连接两下CONTROL键**”。


关闭窗口，先按Fn，再按菜单键，再按F5，说出需要输入的内容，即可语音转文字输入。

勿扰模式




视频教程

STEP1



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP2



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单“**调度中心**”，勾选“**打开/关闭勿扰模式**”，点击右侧点击输入框，键盘短按“**Control、Option、command、S键**”1秒。

关闭窗口，先按Fn，再按菜单键，再按F6，桌面右上角出现月亮图标启动或关闭勿扰模式。

语音助手设置




视频教程

STEP1



点击左上角菜单的“前往”，再点击下拉菜单中的“应用程序”。

STEP2




找到右侧菜单栏中的“自动操作”并双击，在弹出窗口中双击“快速操作”。

STEP3



将“自动(文本)”改为“没有输入”。

STEP4




点击最左侧菜单栏的“实用工具”，在左边菜单栏双击“开启应用程序”，再点击弹出的选择框，点击“Siri”。

STEP5




点击左上角“X”在弹出的窗口中输入“打开语音助手”，再点击“存储”。

STEP6




点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP7



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单“**服务**”，在右侧菜单栏选择“**通用**”-“**打开语音助手**”，点击“**添加快捷键**”。

STEP8



在**输入框**内，同时按键盘“**Control、Command、S**”键，设置完成。


之后先按 **Fn**，再按**菜单键**，再按**语音助手键**，即可轻松打开语音助手功能。

启动台 (苹果模式)




视频教程

STEP1



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP2



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单栏“**启动台与程序坞**”勾选“**显示启动台**”，再点击右侧字符，点击输入框，键盘短按**Command+L**键1秒，设置完成。

关闭窗口，短按“**Command+L**键”1秒，即可打开启动台。

小贴士:

*显示/隐藏程序坞可直接按Option+Command+D键。