

使用手册

E87机械键盘

感谢您使用本公司产品。

在使用产品前，请仔细阅读以下产品使用说明。

包装内含



键盘



Type-A 转接头
(C 头转 A 头)



键帽起拔器

小贴士：

- * 键盘出厂预设连接是 USB 模式，把 USB 电缆线插到电脑的 USB-C 插座就可以工作。
- * 如果电脑只有 USB- A 接口，请把电缆线的一端 C 头插上配送的 Type- A 转接头。


Windows/ 苹果模式切换



视频教程

长按 3 秒  +  F1-F12 一排状态灯亮起 进入苹果模式

长按 3 秒  +  F1-F12 一排状态灯熄灭 进入 Windows 模式

苹果模式	F1- F12 一排状态灯
长按Fn+A约3秒	 F1- F12 一排灯亮起
Windows模式	F1- F12 一排状态灯
长按Fn+M约3秒	 F1- F12 一排灯熄灭

键盘出厂默认苹果键位排布



长按Fn+M ↓ 约3秒



如果用户新机到手接入Windows电脑后,发现键盘左下角这三个按键发码不正常,请长按3秒Fn+M切换至Windows模式即可。



小贴士:

键盘出厂预设值都是苹果模式。

可以让用户随意切换键盘的操作系统模式。

切换模式后, 键盘都能自动保存该连接的操作模式。

功能键与热键



视频教程

常用热键：



减弱屏幕亮度



增加屏幕亮度



显示已打开视窗




聚焦搜索窗口



语音输入



勿扰模式 / 锁屏
(苹果) (Windows)



截屏

*如果是苹果操作系统，语音输入、开启/关闭勿扰模式的热键功能，需要经过设定才能使用。

媒体播放热键：



上一首



播放 / 暂停



下一首



静音



减弱音量




增强音量


应用程序热键：



打开表情表

双重操作:先按Fn+空格键切换功能,在按Fn+对应按键

符号	MAC 模式	
	直接按	Fn + 按键
	[+]全屏幕截图	可选的屏幕截图
	😊表情包菜单	SCROLL LOCK
	🌐切换语言	PAUSE

符号	WIN模式	
	直接按	Fn + 按键
	[+]全屏幕截图	可选的屏幕截图
	SCROLL LOCK	😊表情包菜单
	PAUSE	🌐切换语言

★出厂时,按(F1,F2,F3,..F12)键,直接出(F1,F2,F3,..F12)功能;按Fn+(F1,F2,F3,...F12),则出多媒体快捷键功能。

★如果想直接出多媒体快捷键功能,可以通过长按Fn+Tab约3秒切换,指示灯闪烁完毕后代表已切换完毕。切换后,按(F1,F2,F3,...F12)键,直接出多媒体快捷键功能;

按Fn+(F1,F2,F3,...F12)键,则出(F1,F2,F3,...F12)功能。

★按Fn+F6键时,如果是在Windows系统上,其功能是锁屏。如果在macOS平台使用时,其功能是请勿打扰。

MACRO 编程模式

一、键盘上的Q-P，这10个按键是可编程键，可以编程为常用的短句子，网址，密码等。



视频教程


1. 短按 1 秒 Fn+Backspace, 进入编程模式



2. 选择上面任意一键作为需要编程的按键




3. 然后输入需要编程的内容，按住 Fn+Enter 保存



4. 此处可继续编程第二个按键，重复步骤 2-3

5. 编程完毕，请按 Fn+Backspace，退出编程模式




语音输入法




视频教程

STEP1:



点击苹果图标，点击“系统偏好设置”，再点击弹出框中的“键盘”。

STEP2:



点击“听写”，再点击听写中的“打开”，选择语言，快捷键选择“**连按两下CONTROL键**”设置完成。


设置后，只需短按1秒 **Fn+F5** 键，说出需要输入的内容，即可语音转文字输入。

勿扰模式




视频教程

STEP1:



点击苹果图标，点击“系统偏好设置”，再点击弹出框中的“键盘”。

STEP2:



点击“快捷键”，再点击左侧菜单“调度中心”，勾选“打开/关闭勿扰模式”，右侧点击输入框，键盘短按 **Control+Option+Command+S** 键 1秒，设置完成。

设置后，只需短按1秒 **Fn+F6** 键，桌面右上角出现月亮图标，勿扰模式启动。

应用程序热键设置（苹果模式）

（Windows模式不用设置）




视频教程

STEP1:




点击左上角菜单的“前往”，再点击下拉菜单中的“应用程序”。

STEP2:




找到右侧菜单栏中的“自动操作”并双击，在弹出窗口中双击“快速操作”。

STEP3:



将“自动（文本）”改为“没有输入”。

STEP4:




点击最左侧菜单栏的“实用工具”，在左侧菜单栏双击“开启应用程序”，再点击弹出的选择框，点击“Siri”。

STEP5:




点击左上角“X”，在弹出的窗口中输入“打开语音助手”，再点击“存储”。

STEP6:




点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP7:



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单“**服务**”，在右侧菜单栏选择“**通用**”-“**打开语音助手**”，点击“**添加快捷键**”。

STEP8:



在**输入框内**，键盘短按 **Control+Command+S** 键 1 秒，设置完成。

设置后，只需短按 **Fn+语音助手键** 1 秒，即可轻松打开语音助手。

小贴士:

设置浏览器**同理**，只需在 STEP4 选择浏览器，在 STEP5 输入“打开浏览器”，STEP7 选择“打开浏览器”，最后在 STEP8 时按下相应**快捷组合键和热键**即可。